

Инструкция за използване

1. Влизане в режим на програмиране

Натиснете „ENT“ 4 пъти Въведете парола "123456" Натиснете „ENT“, за да потвърдите(успешно вляхохте в режим на програмиране)

- "123456" е фабрична парола

- Ако успешно сте влезли в режим на програмиране звуковия индикатор ще сигнализира с два кратки сигнала, в противен случай с един дълъг

2. Настройка на функциите (За всички следващи стъпки е необходимо е да сте в режим на програмиране)

1. Клавиш „0“ : Промяна на паролата за режим на програмиране

Натиснете „0“ Въведете новата парола Натиснете „ENT“ Въведете повторно новата парола Натиснете „ENT“ Натиснете „9“ за изход

- При успешна промяна на паролата за режим на програмиране звуковия индикатор ще сигнализира с два кратки сигнала, в противен случай с един дълъг

- Паролата трябва да е 6 цифрена

2. Клавиш „1“ : Регистриране на множество карти

Натиснете „1“ Последователно поднасяйте всяка една от нерегистрираните карти Натиснете „ENT“, за да потвърдите Натиснете „9“ за изход

- Системата ще даде уникален последователен номер на всяка една от картите. Фабрично за всяка карта паролата е „888888“. Тази парола може да се използва в режим на „Карта с парола“.

- Ако няма карти в системата, уникалния картон номер започва от „0001“ и се увеличава нагоре . Най-големият номер не може да надвишава „6399“. Ако вече има регистрирани карти в системата , номерацията ще започне от последният най-голям регистриран номер на карта. Регистърът ще вземе следващият номер, който е наред.

- При успешно добавяне на карти звуковия индикатор ще сигнализира с два кратки сигнала, в противен случай с един дълъг

3. Клавиш „2“ : Регистриране на единична карта

Натиснете „2“ Поднесете нерегистрираната карта Въведете 4-цифрен уникален номер Натиснете „ENT“ Поднесете следваща нерегистрирана карта Въведете 4-цифрен уникален номер Натиснете „ENT“ (..... регистрирайте колкото карти са Ви необходими) Натиснете „ENT“ за да потвърдите Натиснете „9“ за изход

- Фабрично за всяка карта паролата е „888888“. Тази парола може да се използва в режим на „Карта с парола“.

- Ако картата вече съществува в системата , звуковия индикатор ще сигнализира с дълъг сигнал . Тогава може да поставите друга карта. Ако въведеният 4-цифрен уникален номер съществува в системата звуковия индикатор ще сигнализира с дълъг сигнал. Тогава може да въведете друг номер.

4. Клавиш „3“ : Изтриване на съществуваща регистрирана карта

Изтриване на карта : Натиснете „3“ „ 0“ Поднесете регистрираната карта, която искате да изтриете Поднесете следваща карта, която искате да изтриете.... Натиснете „ENT“ за да потвърдите Натиснете „9“ за изход

Изтриване на уникален номер : Натиснете „3“ „ 1“ Въведете 4-цифрен уникален номер , който искате да изтриете Натиснете „ENT“ (Повторете операцията за колкото номера Ви е необходимо да изтриете) Натиснете „9“ за изход

Изтриване на всички регистрирани карти : Натиснете „3“ „ 2“ Въведете "9999" Натиснете „ENT“
Натиснете „9“ за изход

5. Клавиш „4“ : Режим на работа на контролер

„Карта или парола“ : Натиснете „4“ „ 0“ Натиснете „ENT“ Натиснете „9“ за изход (В този режим контролерът пристига от производителя)

„Карта и парола“ : Натиснете „4“ „ 1“ Натиснете „ENT“ Натиснете „9“ за изход

„Парола“ : Натиснете „4“ „ 2“ Натиснете „ENT“ Натиснете „9“ за изход

6. Клавиш „5“ : Настройка на време на отваряне на вратата

Натиснете клавиш „5“ Въведете време Натиснете „ENT“ Натиснете „9“ за изход

- Форматът на времето е две цифри (Пример: „03“ представлява времето за отваряне 3 секунди)

- Когато времето е въведено като „99“ - методът за отваряне на врата е тригерен . (Поднасяне на карта отваря вратата. Повторно поднасяне затваря вратата.)

7. Клавиш „6“ : Настройка на парола за отваряне на врата

Настройка на парола : Натиснете „6“ Нова парола Натиснете „ENT“ Въведете повторно новата парола
Натиснете „ENT“ Натиснете „9“ за изход

Настройка без парола: Натиснете „6“ Натиснете „ENT“ Натиснете „ENT“ Натиснете „9“ за изход

- Тази парола се използва в режими „Карта или парола“ и „Карта и парола“. Трябва да е 6 цифри.

- При настройка без парола този режим не може да се използва(Не може да отворите вратата без парола)

3. Клавишът за Изход от режим на програмиране е „9“

4. Клавишът за Звънец е „ESC“

5. Промяна на Парола на карта (Трябва да сте в режим на карта и парола)

Натиснете клавиш „9“ (Зеленият светлинен индикатор трябва да свети) Поднесете регистрирана карта
Въведете фабричната парола, която е „888888“ Натиснете „ENT“ Въведете новата парола Натиснете
„ENT“ Въведете отново парола Натиснете „ENT“

- Тази парола е валидна само в режим на работа с карта и парола

- Ако успешно сте променили паролата звуковия индикатор ще сигнализира с два кратки сигнала и тогава ще излезете от Режим на програмиране

6. Възстановяване на фабрични настройки(възстановява се само паролата за режим програмиране и настройките на параметрите.)

Изключват устройството, окъсяват джъмпер 1 и 2 след което се включва устройство, чувате два къси сигнала, окъсяват 2 и 3 , с което операцията приключва

Примери:

1. Настройка на нова паролата за режим на програмиране „789000“

Влезте в Режим на програмиране, Натиснете „ENT“ 4 пъти Въведете фабричната парола „123456“ Натиснете „ENT“ (ще светне зеления светлинен индикатор) Натиснете „0“ Въведете паролата за режим на програмиране „789000“ Натиснете „ENT“ Въведете отново „789000“. Моля запомнете променената парола за програмиране

7. Регистриране на множество карти

Натиснете „ENT“ 4 пъти въведете парола "123456" Натиснете „ENT“, за да потвърдите(успешно вляхохте в режим на програмиране) Натиснете „1“ Последователно поднасяйте всяка една от нерегистрираните карти натиснете „ENT“, за да потвърдите Натиснете „9“ за изход

8. Последователно регистриране на две карти, „0088“ „0099“(могат да се регистрират и повече карти последователни)

Натиснете „ENT“ 4 пъти въведете парола "123456" Натиснете „ENT“, за да потвърдите(успешно вляхохте в режим на програмиране)Натиснете „2“ Поднесете всяка една от нерегистрираните нови карти Въведете номер „0088“ натиснете „ENT“, за да потвърдите Поднесете втора карта Въведете номер „0099“ натиснете „ENT“ натиснете „ENT“ отново Натиснете „9“ за изход

9. Изтриване на карти според номера на картаат-Изтриване на карта „0088“ и „0099“

Натиснете „ENT“ 4 пъти въведете парола "123456" Натиснете „ENT“, за да потвърдите(успешно вляхохте в режим на програмиране)Натиснете „3“ Натиснете „1“ въведете „0088“ Натиснете „ENT“ въведете „0099“ Натиснете „ENT“ натиснете „ENT“ отновоНатиснете „9“ за изход (Изтриване на множество карти става само,ако карти се изтриват една по-една)

10. Настройка на Режим на работа на контролер с карти

Натиснете „ENT“ 4 пъти въведете парола "123456" Натиснете „ENT“, за да потвърдите(успешно вляхохте в режим на програмиране)Натиснете „4“ Натиснете „0“ Натиснете „ENT“Натиснете „9“ за изход
Настройки са запаметени за работа с карта или парола

11. Настройка на Режим на работа на контролер с парола („147258“)

Натиснете „ENT“ 4 пъти въведете парола "123456" Натиснете „ENT“, за да потвърдите(успешно вляхохте в режим на програмиране)Натиснете „6“ Въведете „147258“ Натиснете „ENT“ Въведете отново „147258“Натиснете „ENT“ Натиснете „9“ за изход Въведете „147258“ Натиснете „ENT“, за да потвърдите.

12. Настройка на нова парола , пр. „88899“ в режим на контролера за работа с карта и парола

Натиснете „9“ Поднесете по-рано регистрирана картаВъведете фабричната парола „888888“(ако сте я променили, използвайте новата парола)Червеният и зеления светлинен индикатор ще премигнат един след друг Въведете новата парола „88899“Натиснете „ENT“Въведете отново новата парола „88899“Натиснете „ENT“

Пурпурна жица	Отворен		Бутон за изход
Черна жица	GND	Допълнителен четец	
Червена жица	+12V		
Бяла жица	D1		
Зелена жица	D0		
Синя жица	Светодиод		
Жълта жица	Зумер		
Червена жица	+12V	Захранване	
Черна жица	GND		
Сива жица	NC	Релеен изход	
Черна жица	COM		
Кафява жица	NO		
Жълта жица	Звънец		
Синя жица			

