

WiFi Модул за безжична комуникация



- Съвместим с всички контролери от серията iCON1XX;
- Преобразува WiFi към RS485 използвайки комуникационния изход/вход на контролера;
- Режим на работа:1- Station с възможност да се свърже към друга безжичната мрежа;
- Режим на работа:2- Access Point с възможност за директно свързване към смарт телефон, таблет, лаптоп или друго;
- Вграден WEB сървър за настройки и управление на системата за контрол на достъп;
- WEB SDK за интеграция и разработка;
- Възможност за връзка с Andromeda Tool, Andromeda Pro и Polimex Cloud.

Интерфейс:	Wi-Fi 2.4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz) , support WPA/WPA2;
Режими:	STA/AP/STA+AP;
Антенa:	+20dBm output power in 802.11b mode ;
Стандарти:	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n;
Работна температура:	-40C ~ 125C
Сигурност:	WEP/WPA/WPA2 encryption, MAC address filtering, IP address filtering
Шифрованe:	WEP/TKIP/AES
Firmware Upgrade:	OTA, Вграден WEB сървър за настройки и управление

Поддържа мрежови протоколи:	IPv4, UDP, TCP, ARP, ICMP, DHCP, HTTP, DNS, Modbus TCP, FCC, CE, and ROHS certified Съвместим с Polimex WebSDK
Опции:	OLED дисплей Цифров датчик за температура и влага указващ стойности в WEB server и вградена автоматика за контрол
LED индикатори:	Power, System, WLAN, RGB led
Еквивалентна изотропно излъчена мощност e.i.r.p. :	100 mW
Възможност за управление:	до 253 устройства по RS485 с директна к-я до 30 контролера с PolimexWebSDK

Софтуери



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ANDROMEDA TOOL
<http://goo.gl/r68288>



КРАТКО ПРЕДСТАВЕНЕ НА ANDROMEDA PRO
<https://goo.gl/zZpF85>



ДОКУМЕНТАЦИЯ
<https://goo.gl/hwKz2F>

Web SDK

Свали приложението **iCONManager** от:



Google play



КОНТАКТИ: